

CABLE DE LIAISON BATTERIE AVEC FUSIBLE INTEGRE



Le câble de liaison batterie permet la connexion sécurisée entre une batterie et un onduleur ou un régulateur de charge.

D'une longueur standard de **2 mètres**, il est équipé d'un **fusible intégré sur un des pôles**, assurant une **protection optimale contre les surintensités** et les **risques de court-circuit**.

Ce câble est conçu pour garantir une **transmission fiable du courant** tout en minimisant les pertes électriques.

Caractéristiques techniques

- **Longueur du câble** : 2 m
- **Courant nominal disponible** : 10 A, 35 A, 50 A, 60 A, 80 A, 100 A, 150 A, 200 A, 300 A, 500 A
- **Section du câble** : adaptée automatiquement en fonction du courant nominal
- **Type de protection** : fusible intégré sur un pôle
- **Entrée batterie** : cosse M8 ou M10
- **Sortie onduleur / régulateur** : cosse M6, M8 ou M10
- **Matériau des conducteurs** : cuivre étamé à haute conductivité
- **Isolation** : PVC résistant à la chaleur, à l'huile et à l'abrasion
- **Température de fonctionnement** : -20 °C à +70 °C

Applications

- Connexion entre la batterie et l'onduleur dans les systèmes solaires autonomes.
- Liaison batterie-régulateur de charge dans les installations photovoltaïques.
- Alimentation de secours (UPS) et applications industrielles en courant continu.
- Intégration dans les systèmes de stockage d'énergie et les installations embarquées.

Avantages

- Sécurité renforcée grâce au fusible intégré sur un pôle.
- Large choix de calibres de courant pour s'adapter à tous les besoins.
- Compatibilité étendue avec différentes tailles de cosses (M6, M8, M10).
- Installation rapide, fiable et durable.
- Câble dimensionné pour un fonctionnement optimal selon l'intensité utilisée.

CABLE DE LIAISON BATTERIE AVEC FUSIBLE INTEGRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Câble de liaison batterie avec fusible intégré		
Références	M09423-xxxF-Myy-SM06	M09423-xxxF-Myy-SM08	M09423-xxxF-Myy-SM10
Longueur du câble	2 m	2 m	2 m
Courant nominal du fusible	xxxF = 010F : Fusible de 10A xxxF = 035F : Fusible de 35A xxxF = 050F : Fusible de 50A xxxF = 060F : Fusible de 60A xxxF = 080F : Fusible de 80A xxxF = 100F : Fusible de 100A xxxF = 150F : Fusible de 150A xxxF = 200F : Fusible de 200A xxxF = 300F : Fusible de 300A xxxF = 500F : Fusible de 500A		
Cosses pour la connexion batterie	Myy = M08 : Cosses M8 Myy = M10 : Cosses M10		
Cosses pour la connexion l'onduleur ou au régulateur	M6	M8	M10